

Artikel Nummer: P90E1-1515081-06530

swibox-P90 Abzweiggehäuse 6 mm²

E90 Kabelklemmgehäuse aus Stahlblech
Kabelabzweiggehäuse nach EN 61439,
bestückt mit hochtemperaturbeständigen
Keramikklemmen. Geprüft nach DIN 4102
und EN 1363 über einen Zeitraum von 90 Minuten.

5 -polig im Durchgang 1,5 - 6 mm²

3 -polig im Abzweig 1,5 - 6 mm²

Bestückung:

2 Stück Keramik Klemmen 4-polig 6² im Durchgang Klemmbereich 1,5 – 6 mm²

2 Stück Keramik Klemmen 2-polig 6² im Durchgang Klemmbereich 1,5 – 6 mm²

2 Stück Erdklemmen 16² im Durchgang Klemmbereich 1,5 – 16 mm²

Gehäuse:

Schutzart: IP66
Schlagfestigkeit: IK10
Abmessung Gehäuse: H 150 x B 150 x T 80 mm
Umgebungstemperatur: -25 °C +40 °C +35°C (24 h)
Gehäuse: Halogenfrei
Farbcode: ähnlich RAL2003
Gewicht:

Elektrische Werte:

Schutzklasse: I
Nennisolationsspannung: 750 V

Zertifikate:

Standards: EN 61439
Brandschutz DIN 4102-12: P-1017 DMT DO

Kabeleinführung:

2 Stück Einführungsmembrane M32 Kabel Ø 12 – 24 mm

2 Stück Einführungsmembrane M40 Kabel Ø 19 – 30 mm

Zubehör beiliegend:

Befestigungsmaterial Betonschrauben
Aussenbefestigung

Technical drawing showing dimensions and exploded view of the Swibox fire protection cabinet. Dimensions include 92.9, 151.6, 110, 60, 183.4, 195.4, 231.4, and 110. The exploded view shows components numbered 1 through 10.

1	Typenschild Gehäuse	10	BT-SE002037
0.5	Wandbefestigungslasche	9	AW41
2	Kabeldurchführung orange	8	RMM40
2	Kabeldurchführung orange	7	RMM32
1	STB-151508 NA-00	6	ZB-SE002023
1	Erdungskabel 151508	5	ZB-SE002031
2	Unterlegscheibe Kunststoff	4	9819030203
4	Rear & Drain plus R5	3	8644-0409-04 V1
1	Klemmenblock 08-S-S-0	2	ZB-SE002025
2	Eldon 08-Mutter M8	1	9882021600

Index	A	Pos.	Bauteilnummer	Lieferant	B
Index					
Datum					
Version					
P90E1-1515081-06530_001		Revisi Gezeichnet		18.10.2017	JK
		Prüfer			
		A2		Blatt	1 / 2
		SE002036			
		SE002036.006			

Das Schaltschild ist ein Zertifikat und darf nicht getrennt von dem Gehäuse entfernt werden. In Fällen, wo weitere Zertifikate oder Daten auf dem Gerät stehen, können diese ebenfalls getrennt werden. Bitte beachten Sie, dass die Montage der Zertifikate nur durch geschultes Personal erfolgen darf. Bitte beachten Sie die Montageanleitung.